

## Sistema multi-room analogico



Centrale di distribuzione multiroom a controllo digitale. 4 ingressi stereo universali su prese RCA sens.150mV, 6 uscite per amplificatori controller di zona NetStreams con presa RJ45 per dati e morsetto a vite per alimentazione 28VDC ( possibilità di espansione fino a 18 zone con 3 centrali ); 4 uscite per emettitori infrarosso su minijack per comando apparecchi di sorgente; uscita seriale RS232 DB9 per comandi remoti, controllo da PC o telecomando e espansione con altre centrali; apprendimento dei codici di tutti i telecomandi a infrarosso in commercio; inclusi nella confezione n.4 emettitori IR e telecomando infrarossi multifunzione ( inclusi nella confezione ), alimentazione 220VAC, CE , misure 435 x 235 x 60mm, frontale nero, possibilità di inserimento a rack con accessorio opzionale 2 unità



Pannello di controllo zona e sorgenti con a bordo amplificatore digitale stereo (2x25W o 2x50W), comprende a bordo slot inser. scheda FM digitale indipendente, standard ad incasso Ticino 506E, ampio Display LCD retroilluminato per il controllo di tutte le funzioni; tastiera con tasti in gomma trasparente retroilluminati per il comando delle funzioni locali ( volume, mute, loudness, equalizzatore 5 bande, bilanciamento, sorgenti in centrale e locale, menu apprendimento funzioni, ecc. ) più di 48 macro per ogni pannello; Funzione 3D Sound, ingresso da centrale su conn.RJ45 ( dati e segnale) e Morsetto euroblock per alim. 28VDC; conn.RJ45 per ingresso e uscita locale ( audioport ); morsetto euroblock per uscita R & L diffusori; scatola incasso non inclusa; ricevitore infrarosso per telecomando MUSICA o qualsiasi altro, segnalatore acustico ed ottico consenso, accensione e spegn.degli altri pannelli, possibilità di sostituire la mascherina front.in colore nero, avorio, di serie bianco



Pannello ingressi\uscita locali da collegare agli amplificatori Musica con n.2 prese RCA ingresso sorgente locale con preamplificatore, n.2 prese RCA uscita sorgente locale ( subwoofer o altro amplificatore di potenza); n.1 presa minijack per eventuale controllo apparecchio sorgente locale; ingresso segnali su RJ45, scatola incasso standard 1 posto Ticino 503, colori mascherina opzionale bianco o avorio



Caratteristiche e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

**OBS SRL** - Via Piemonte, 11/d - 46049 Volta Mantovana (MN) - ITALIA  
Tel. +39 0376 895140 - Fax +39 0376 812838 - info@obsservizi.it